



Håndbok All Modul tastatur IP68

Artikkelnummer

ITAMIP68KBNO (QWERTY-tastatur)

Tastatur

All Moduls value-tastatur tåler vann. Tastene, med justerbar bakkelysning, gjør at du kan jobbe komfortabelt under alle slags lysforhold. Dette medisinske tastaturet har lavprofil-taster, slik at det skal være enkelt å rengjøre det.

Spesifikasjoner

- Vann- og støvbestandig i henhold til IP68-standarden
- Mål: 380 mm x 130 mm x 10 mm
- Vekt: 918 gram (inkludert kabel)
- Lagringstemperatur: -40 °C til 85 °C
- Driftstemperatur: 0 °C til 70 °C
- Antibakterielt belegg som motvirker dannelse av mikroorganismer.
- Energiforbruk: 60 mA (uten bakkelysning), 300 mA (med bakkelysning)
- Tilkobling: USB 2.0
- Plattform: Windows, MAC, Linux
- Sertifisert: CE, FCC, EN-60601



Rengjøringsmetoder

Du kan rengjøre tastaturet med en myk klut, f.eks. en mikrofiberklut eller éngangsklut, med en myk børste eller med en svamp. Du må ikke bruke skuresvamper eller andre ru materialer. **USB-mottakeren må ikke havne i væske.** Du kan bruke en spray på tastaturet, du kan legge det i vann, skylle det under kranen og eksponere det for hydrogenperoksid i dampform.

Rengjøre mens PC-en din står på.

Det er ikke nødvendig å lukke programmer for å koble fra tastaturet under renholdet. Ved å trykke inn de to øvre tastene i 5 sekunder (pil ned og på/av-tasten) slås tastaturet av. Et signallys blinker så lenge tastaturet er låst.

Tillatte desinfeksjonsmidler

- Klorbaserte (ikke mer enn 100 000 ppm klor)
- Alkoholbaserte
- Gluteraldehydbaserte
- Fenolbaserte
- Formaldehydbaserte (ikke mer enn 370 000 ppm)
- Oksidanter, f.eks. hydrogenperoksid (ikke mer enn 30 000 ppm)
- Kvarternær ammonium (ikke mer enn 20 000 ppm)



Ikke tillatt

- Petroleumbaserte rengjøringsmidler som acetone
- Blekemiddelløsninger sterkere enn 10 %
- Varmesterilisering eller trykksterilisering



OBS!

- Hvis et silikonprodukt eksponeres for den oljen som finnes i blant annet alkohol og håndkremer, så vil dette forkorte levetiden. Regelmessig rengjøring reduserer denne effekten.
- USB-mottakeren må ikke senkes ned i vann. USB-beskyttere kan etterbestilles.



Art. nr. ITAMIP68USBP
USB-beskytter

